

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1	KNNR 5 0403-01	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym <i>(rozdzielnica oświetleniowa 3-fazowa, 2-obwodowa)</i>	szt.	1
2	KNNR 5 1007-02	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego	kpl.	11
3	KNNR 5 1003-01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarni do 4 m bez wysięgnika	kpl. prze w.	11
4	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.	11
5	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III <i>(trasa 250 m - (przepusty 5+1+5+2+9+2+9+2+5+5+2+15 = 62) = 188 m)</i> <i>(188 x 0,6 x 0,4 m)</i>	m ³	45,12
6	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III <i>(rowy pod rury ochronne DVR 5+1+5+2+9+2+9+2+5+15 = 55 m układane pod wjazdami na głębokości 0,8 m)</i> <i>(55 x 0,9 x 0,4)</i>	m ³	19,8
7	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm <i>(wjazdy na posesję 5+1+5+2+9+2+9+2+5+15 = 55 m)</i>	m	56
8	E - 0510 1100-01	Przepusty z rur ochronnych PCW wykonywane metodą podkopu o dł. jednostronnego podkopu do 2 m w gruncie kat. III <i>(podkopy pod zabrukowanymi wjazdami na posesję)</i>	m rury	2
9	E - 0510 1400-01	Przepusty z rur ochronnych PCW wykonywane metodą podkopu o dł. jednostronnego podkopu do 5 m w gruncie kat. III <i>(podkopy pod zabrukowanymi wjazdami na posesję)</i>	m rury	5
10	KNR 5- 08 0608- 07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm ² <i>(250 m w rowie + dojazdy do słupów ośw. 11 x 1,5 = 266,5 m)</i>	m	266,5
11	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m <i>(trasa 250 m - podkopy 2 + 5 m) x 2</i>	m	486

12	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie (trasa z zapasami $250 + 8 \text{ m}$ - przepusty ($5+1+5+2+9+2+9+2+5+5+2+15 = 62 \text{ m}$))	m	196
13	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych (kabel w przepustach rurowych $5+1+5+2+9+2+9+2+5+5+2+15 = 62 \text{ m}$ i w słupach ośw. 10 sł. x 3 m + 1 x 1,5 m = 31,5 m i rozdzielnicy ośw. 1,5 m)	m	95
14	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III ($188 \times 0,4 \times 0,4$)	m ³	30,08
15	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III (rowy pod rury ochronne $5+1+5+2+9+2+9+2+5+15 = 55 \text{ m}$ układane pod wjazdami na głębokości 0,8 m) ($55 \times 0,7 \times 0,4$)	m ³	15,4
16	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku (istniejące oprawy na linii napowietrznej)	kpl	2
17	KNNR 9 0902-05	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii nn - bezpiecznik na słupie stojącym (istniejące zabezpieczenia opraw na linii napowietrznej)	szt.	2
18	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku (oprawy z demontażu na linii napowietrznej)	szt.	2
19	KNNR 5 0902-06	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn – bezpiecznik (zabezpieczenia z demontażu z linii napowietrznej)	szt.	2

Uwagi!

1. Podane obmiary są wartościami przybliżonymi, określonymi na podstawie pomiarów z mapy z uwzględnieniem potrzebnych zapasów. Dokładne wartości należy określić na budowie.
2. Wykonawca przed zawarciem umowy na wykonanie robót budowlanych winien zapoznać się z warunkami lokalnym panującymi na budowie i dokonać własnego obmiaru w porównaniu z przedmiarem w dokumentacji projektowej. Niewniesienie zastrzeżeń co do rozbieżności przed podpisaniem umowy spowoduje, iż wykonawca zobowiązany będzie ponieść rzeczywiste koszty na nakłady niezbędne do należytego wykonania robót.